

Приставка ТП1

для спаренных линий

(Блокиратор)

1. Общие сведения.

Данная приставка предназначена для разделения цепей абонентов на спаренных линиях и обладает улучшенными характеристиками разрядной звонковой цепи, что позволяет эксплуатировать совместно с ней различные телефонные аппараты и иные устройства с электронным вызывным устройством (звонком).

Приставка ТП1 предназначена для замены диодно-транзисторных приставок ПДТ-1, ПДТ-2, ПДТ-3 в тех случаях, когда телефонный аппарат не звонит на спаренной линии. Приставка обеспечивает нормальный вызывной сигнал для различных импортных и отечественных телефонных аппаратов, автоответчиков, факсов, модемов и другой телефонной аппаратуры.

2. Подключение.

1. Снимите старую диодно-транзисторную приставку (она обычно находится либо в квартире абонента либо в щитке на лестничной площадке).
2. Снимите крышку приставки. Закрепите ТП1 шурупами (винтами) на нужном месте. Подключите провода от Вашего телефона(ов) к клеммам «Телефон», а провода от линии с АТС к клеммам «Линия».
3. Проверьте наличие «Ответа станции» (непрерывного гудка) и набор номера. Проверьте правильность подключения приставки одним из двух способов:
 - а) Попросите кого-либо позвонить Вам – если вызов проходит, то приставка подключена верно. Иначе поменяйте полярность проводов на клеммах «Линия» и повторите проверку.
 - б) Позвоните Вашему знакомому с аппаратом АОН – если определился Ваш номер, то приставка подключена верно. Если определился номер, отличающийся от Вашего на одну цифру, то поменяйте полярность проводов на клеммах «Линия» и повторите проверку.
4. Проверьте прохождение вызова (звонка) на Ваши телефонные аппараты. Установите крышку.

Примечание: Допускается установка приставки ТП-1 совместно со старой диодно-разделительной приставкой (ПДТ-1,2,3) на участке линии между старой приставкой и всеми телефонными аппаратами. Однако в этом случае возможно некоторое ослабление разговорных сигналов на отдельных линиях.

3. Ограничения.

1. Приставка ТП1 не решает никаких иных проблем со спаренными линиями кроме обеспечения нормального вызывного сигнала.
2. Приставка ТП1 не предназначена для работы на линиях с электромеханическими блокираторами (Б-5, УБ-5) и на любых иных линиях с нестандартными параметрами.
3. Напоминаем Вам, что согласно правилам эксплуатации телефонных сетей (Постановление Правительства РФ №1235) на спаренных телефонных линиях допускается использовать только один телефонный аппарат. Хотя характеристики данного устройства ТП-1 позволяют как правило эксплуатировать несколько параллельных аппаратов, качественная работа в таком режиме не может быть гарантирована на 100% – следует проверять работу на конкретной линии.

Для решения других проблем с нестандартными телефонными линиями рекомендуем приобрести «Нормализатор Телефонной Линии» с питанием от электросети.

4. Гарантийные обязательства.

В случае обнаружения дефекта в изделии, либо в случае если изделие по каким-либо причинам не подошло Вам (например, нестандартные параметры Вашей АТС или телефонной линии не обеспечивают нормальной работы изделия, или характеристики изделия (кроме внешнего вида) не устраивают Вас), то ВОЗВРАТ изделия продавцу и получение денег обратно (MoneyBack) может быть осуществлен в течение ОДНОЙ НЕДЕЛИ со дня продажи и только при ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ ТОВАРНОГО ВИДА изделия (в т.ч. инструкции и упаковки при ее наличии). Поэтому тщательно проверьте работу изделия в течение первой недели после покупки.

В случае поломки изделия в течение гарантийного срока осуществляется ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ изделия, а в случае невозможности ремонта – его замена либо возврат денег. Срок ремонта (замены) – не более двух недель. Под поломкой изделия понимается ухудшение его характеристик в процессе эксплуатации по сравнению с имеющимися на момент продажи. Исходные характеристики изделия не могут быть изменены в процессе гарантийного ремонта и претензии по ним не принимаются после истечения одной недели со дня покупки.

В случае механического повреждения изделия, отсутствия гарантийного талона, а также в случае, если изделие эксплуатировалось не в соответствии с инструкцией, претензии по его работе не принимаются.

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи.

5. Производитель

«ТЭК – Телефония и Электронные Компоненты».

Internet: <http://tec.org.ru> E-mail: sale@tec.org.ru

6. Сведения о продаже

Модель: ТП-1

Срок гарантии: 6 месяцев.

Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи, указанной в товарном или кассовом чеке.