

# Приставка ТП-2

для спаренных линий

# (Блокиратор)

## 1. Общие сведения.

Данная приставка предназначена для разделения цепей абонентов на спаренных линиях и обладает улучшенными характеристиками разрядной звонковой цепи, что позволяет эксплуатировать совместно с ней различные телефонные аппараты и иные устройства с электронным вызывным устройством (звонком).

Приставка ТП2 предназначена для установки на спаренных линиях, а также для замены диодно-транзисторных приставок ПДТ-1, ПДТ-2, ПДТ-3 в тех случаях, когда телефонный аппарат не звонит на спаренной линии. Приставка обеспечивает нормальный вызывной сигнал для различных импортных и отечественных телефонных аппаратов, автоответчиков, факсов, модемов и другой телефонной аппаратуры.

## 2. Подключение.

1. Снимите старую диодно-транзисторную приставку (она обычно находится либо в квартире абонента либо в щитке на лестничной площадке).
2. Снимите крышку приставки. Закрепите ТП2 шурупами (винтами) на нужном месте. Подключите провода от Вашего телефона(ов) к белым проводам приставки с помощью винтовых клемм, а провода от линии с АТС к красному и синему проводам приставки – как показано на рисунке:



3. Проверьте наличие «Ответа станции» (непрерывного гудка) и набор номера. Проверьте правильность подключения приставки одним из двух способов:
  - а) Попросите кого-либо позвонить Вам – если вызов проходит, то приставка подключена верно. Иначе поменяйте полярность проводов входящей линии и повторите проверку.
  - б) Позвоните Вашему знакомому с аппаратом АОН – если определился Ваш номер, то приставка подключена верно. Если определился номер, отличающийся от Вашего на одну цифру, то поменяйте полярность проводов входящей линии и повторите проверку.
4. Проверьте прохождение вызова (звонка) на Ваши телефонные аппараты. Установите крышку.

## 3. Ограничения.

1. Приставка ТП2 не решает никаких иных проблем со спаренными линиями кроме разделения цепей спаренных абонентов и обеспечения нормального вызывного сигнала.
2. Приставка ТП2 не предназначена для работы на линиях с электромеханическими блокираторами (Б-5, УБ-5) и на любых иных линиях с нестандартными параметрами.
3. Напоминаем Вам, что согласно правилам эксплуатации телефонных сетей (Постановление Правительства РФ №1235) на спаренных телефонных линиях допускается использовать только один телефонный аппарат. Хотя характеристики данного устройства ТП2 позволяют как правило эксплуатировать несколько параллельных аппаратов, качественная работа в таком режиме не может быть гарантирована на 100% – следует проверять работу на конкретной линии.

## 4. Производитель

«ТЭК – Телефония и Электронные Компоненты». Тел: (812) 716-38-00, 970-20-00.  
Internet: <http://tec.org.ru> E-mail: [sale@tec.org.ru](mailto:sale@tec.org.ru)